



## CARACTÉRISTIQUES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| type                   | microphone à condensateur |
| diagramme polaire      | unidirectionnel           |
| réponse de fréquence   | 50 - 18000 Hz, +/- 2 dB   |
| impédance              | 600 Ω                     |
| sensibilité            | - 75 dB                   |
| réglage du volume      | carillon + microphone     |
| alimentation           | 24 V CC                   |
| dimensions (h x l x p) | 58 x 180 x 145 mm         |
| poids                  | 2,5 kg                    |
| compléments            | adaptateur secteur        |
| combinations           | MAT-8000                  |

# MIC-8000A

Avec ce microphone (utilisable avec le MAT-8000), vous pouvez effectuer un appel dans la zone de votre choix. Chaque bouton de votre table "privée" possède une fonction précise. Vous pouvez attirer l'attention de tout le monde à l'aide du signal d'avertissement (commutateur gong 2 à 4 tonalités), tirer le col de cygne vers vous, régler le volume et vous adresser à tous les passants. Votre indicateur LED vous montre que tout est en ordre. Le MIC-8000A se relie au MAT-8000 à l'aide d'un câble de cat. 5.



Un appel uniquement pour la salle de direction ? Aucun problème, le MIC-8000A s'en charge de façon aussi discrète qu'efficace.