




MX60MKII

AMPLIFICATEUR DE MIXAGE COMPACT

Avec sa puissance de 60W, le MX60MKII peut être utilisé dans de nombreuses applications commerciales et résidentielles. Il est doté d'un module Bluetooth intégré qui vous permet de diffuser de la musique sans fil à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Si vous préférez jouer une liste de chansons fixe, vous pouvez le faire via USB ou microSD. Le MX60MKII est équipé d'un contrôle de volume séparé par canal d'entrée et est protégé contre les courts-circuits et la surchauffe.



Musique de fond agréable et l'ambiance adéquate dans le magasin, le MX60MKII le garantit chaque jour.

puissance de sortie de 100 V	60 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	60 W
plage de fréquence	60 Hz - 18 kHz < 0,5% THD
zones	1
sortie directe	4-8 Ω / 70 V / 100 V
réglage de la tonalité	aigus et basses
source intégrée	USB Bluetooth microSD
sortie préampli	RCA
entrées MIC	MIC1/MIC2: 600 Ω 10 mv symétrique, MIC1 (face avant)
entrées AUX	2 RCA
entrée prioritaire	MIC 1
alimentation fantôme	MIC 1, MIC 2 avec interrupteurs DIP
alimentation	AC100V - AC240V - DC24V
dimensions (h x l x p)	63 x 215 x 285 mm
poids	1,8 kg
extra	télécommande

